



# Radiolink GSM-A2

## GSM-larm & fjärrstyrning med 4 ingångar och 2 reläutgångar

### Universell funktion

GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar via SMS vid olika händelser som strömavbrott, påverkan av fysiska ingångar (larmslingor), temperatur eller från annan givare. Strömsnål, kan monteras i såväl fasta som mobila objekt, passar bra för alla typer av övervakning

### 2 Utgångar

Möjligt att fjärrstyra 2 reläutgångar med hjälp av SMS-meddelande. För tex dörröppning, öppna grindar, tända lyse, slå på pumpar, manövrering av larm odyl.

### 4 Ingångar

Ingångarna är både analoga och digitala och kan larma på temperaturvärde eller en statisk händelse. Har övervakning av drivspänning och kan larma vid gränsvärden.

### Programmering

Mycket enkel programmering, skicka ett SMS och du är i gång. Valbara förinställningar men kan konfigureras till det flesta förekommande behov.



ANDROID APP




www.hellmertz.se  
Marknadledande på GSM system

### Data Radiolink GSM-A2

Telefon typ:	GSM 900/1800
Sim kort:	Standard litet
Drivspänning:	10-28 VDC
Strömförbrukning:	ca: 20 mA medelvärde
Temperaturomr:	-20 till +55 °C
Antal utgångar:	2 stycken potentialfria slutande relä (1 A 24V AC/DC) 1 LED indikering GSM drift 2 LED indikeringar draget relä
Antal ingångar:	4 stycken NO/NC 1 temperatur sensor (inbyggd)
Mått:	105 x 80 x 30 (bxhxd)
Vikt:	135 g
Kapsling:	ABS plast IP 21

Ordernummer: 7514

Temperaturgivare  
(tillval alla ingångar)



Tel: 040 - 46 63 55  
Fax: 040 - 46 63 53

**HELLMERTZ**  
elektronik AB

E-mail: [info@hellmertz.se](mailto:info@hellmertz.se)  
Hemsida: [www.hellmertz.se](http://www.hellmertz.se)